

## RTSP协议添加IPC具体操作步骤如下：

### 1、进入主菜单：【通道管理】 - 【IP通道】 - 【自定义添加】 - 【协议管理】



### 2、在【协议管理】界面，输入传输协议、端口与资源路径等，单击“确定”，完成自定义协议。

#### 说明

- 使用协议自定义方式添加的IP通道必须支持标准RTSP取流，否则无法接入。
- 使用协议自定义方式添加IP通道前，需联系摄像机厂商获取其主码流与子码流的URL。
- URL的一般格式为：[类型]://[IP地址]:[端口]/[资源路径]，如：  
rtsp://192.168.0.1:554/ch1/main/av\_stream。
- 若摄像机不支持子码流或无需使用子码流，请设置【启用子码流】不打钩。

3、在回到【自定义添加】界面，输入通道IP地址、协议、用户名和密码等信息。

**自定义添加IP通道**

序号	IP地址	通道数	设备型号	协议	管理端口
1	10.16.3.21	1	DS-2CD8...	海康威视	8000
2	10.16.3.32	1	DS-2CD4...	海康威视	8000
3	10.16.3.201	1	IPC	索尼	80
4	10.16.3.244	1	DS-2CD8...	海康威视	8000

  

IP通道地址	10.16.3.21
协议	Custom 1
管理端口	0
传输协议	自动
用户名	admin
管理员密码	*****

协议管理 搜索 添加 返回

4、单击“添加”，查看连接状态。（图中IP未对应）

**通道管理**

通道配置 > **IP通道** IP通道导入/导出

通道号	添加/删除	状态	安全性	IP通道地址	编辑	升级	通道名称	协议
D1			强密码	10.16.2.253		-	IPCamera 01	Custom 1
...		-	已激活	10.16.2.101		-	-	海康威视
...		-	已激活	10.16.2.202		-	-	海康威视
...		-	未激活	192.168.1.64		-	-	海康威视

刷新 一键激活 升级 删除 一键添加 自定义添加

网络接收剩余带宽: 197Mbps 返回